

Daftar perangkat. Contoh penandaan.

Nama	Penandaan	Contoh kode pesanan	Penjelasan	IP
Sakelar tuas*				
Sakelar tuas dua posisi, dengan pengunci	ТДФ	ТДФ11	Sakelar tuas dua posisi dengan pengunci, dengan satu HO dan satu H3 	IP66
Sakelar tuas tiga posisi, dengan pengembalian	ТТ	ТТ11	Sakelar tuas tiga posisi dengan pengembalian, satu NO dan satu NC 	IP66
Sakelar tuas tiga posisi, dengan pengunci	ТТФ	ТТФ11	Sakelar tuas tiga posisi dengan pengunci, satu NO dan satu NC 	IP66
Joystick*				
Joystick dua posisi, tanpa pengunci	ДД	ДД20	Joystick dua posisi tanpa pengunci, dengan dua HO 	IP66
Joystick dua posisi, dengan pengunci	ДДФ	ДДФ20	Joystick dua posisi dengan pengunci, dengan dua HO 	IP66
Joystick empat posisi, tanpa pengunci	ДЧ	ДЧ40	Joystick empat posisi tanpa pengunci, dengan empat HO 	IP66
Joystick empat posisi, dengan pengunci	ДЧФ	ДЧФ40	Joystick empat posisi dengan pengunci, dengan empat HO 	IP66
Joystick empat posisi, tanpa pengunci, dengan penguncian untuk perlindungan terhadap pengalihan tidak sah	ДЧБ	ДЧБ40	Joystick empat posisi tanpa pengunci, empat kontak NO, dengan interlock pengalihan 	IP66
Joystick empat posisi, dengan pengunci, dengan penguncian untuk perlindungan terhadap pengalihan tidak sah	ДЧБФ	ДЧБФ40	Joystick empat posisi dengan pengunci, empat kontak NO, dengan interlock pengalihan 	IP66
Buzzer**				
Buzzer 24 V AC/DC	Зу24	Зу24	Buzzer dengan tegangan catu daya 24 V arus searah dan bolak-balik	IP65
Buzzer 230 V AC	Зу230	Зу230	Buzzer dengan tegangan catu daya 230 V arus bolak-balik	IP65
Sakelar paket dan sakelar pemilih**				
Sakelar paket ПВ2	ПВ2	ПВ2	Sakelar paket dua kutub 	IP67
Sakelar paket ПВ3	ПВ3	ПВ3	Sakelar paket tiga kutub 	IP67
Sakelar paket ПВ4	ПВ4	ПВ4	Sakelar paket empat kutub 	IP67
Sakelar pemilih paket ПП2/H2	ПП2Д	ПП2Д	Sakelar pemilih paket dua kutub dua posisi 	IP67
Sakelar pemilih paket ПП2/H3	ПП2Т	ПП2Т	Sakelar pemilih paket dua kutub tiga posisi 	IP67
Sakelar pemilih paket ПП3/H2	ПП3Д	ПП3Д	Sakelar pemilih paket tiga kutub dua posisi 	IP67
Sakelar pemilih paket ПП3/H3	ПП3Т	ПП3Т	Sakelar pemilih paket tiga kutub tiga posisi 	IP67

Catatan:

Warna lampu (yang dipilih dalam tabel pemesanan) harus sesuai dengan warna perangkat terkait.

* Perangkat ini tidak menyediakan pilihan pencahayaan dan warna. Dalam nomor pesanan (lihat tabel pemesanan), 00 harus dicantumkan pada posisi lampu.

** Perangkat ini tidak menyediakan pilihan pencahayaan dan warna, maupun kontak. Oleh karena itu, penandaan perangkat selalu tetap sama seperti dalam contoh. Dalam nomor pesanan (lihat tabel pemesanan), 00 harus dicantumkan pada posisi lampu.

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS
- RRR

