



Panel kendali dan sinyal seri 2ПКП.

Tabel pemesanan.

2ПКП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun plastik ganda	Perangkat 1 * (stasiun atas)	Kontak	Warna	Tegangan	Warna	Perangkat 2 * (stasiun bawah)	Kontak	Warna	Tegangan	Warna	Gland
2ПКП	lihat lembar 8-11	10	Зел	~380 V	Зел	lihat lembar 8-11	10	Зел	~380 V	Зел	1
		01	Кр	~220 V	Кр		01	Кр	~220 V	Кр	2
		11	Бел	=24 V	Бел		11	Бел	=24 V	Бел	3
		20	Син		Син		20	Син		Син	4
		02	Желт		Желт		02	Желт		Желт	
		21	Черн		Черн		21	Черн		Черн	
		12					12				
		22					22				
		30					30				
		03					03				
		31					31				
		13					13				
		40					40				
		04					04				

* jumlah total kontak pada setiap perangkat tidak boleh lebih dari empat.

Untuk elemen yang tidak diperlukan dalam nomor pesanan, cantumkan 00.

Contoh: Panel 2ПКП-3y230-00/ПДФ203ел-2203ел-2

Panel ganda, dengan buzzer 230 V; dengan sakelar dua posisi dengan penguncian (warna hijau) dengan dua NO, dengan lampu hijau 220 V; dengan dua gland kabel.

Teks inskripsi: 1 - "_____"; 2 - "_____"; 3 - "_____"; 4 - "_____".

Daftar perangkat yang dipasang terdapat di hal. 4/7.

Penjelasan kontak	
10	1H0
01	1H3
11	1H0+1H3
20	2H0
02	2H3
21	2H0+1H3
12	1H0+2H3
22	2H0+2H3
30	3H0
03	3H3
31	3H0+1H3
13	1H3+3H0
40	4H0
04	4H3

H0 - kontak normal terbuka

H3 - kontak normal tertutup

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS

- RRR

